

# LED Unterputz-Dimmer T46.03

Art-Nr.: 103675



Geeignet für dimmbare LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

SILENT TECHNOLOGY - Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Max. Bereich

Elektronischer Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



**Ansprechpartner:**









Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main  
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de) • [www.emz-stickler.de](http://www.emz-stickler.de)

# LED Unterputz-Dimmer T46.03

## Technische Daten

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>3 - 50 W<br/>LED Leistung</b></p>  | <p><b>15 - 150 W/VA<br/>Leistung</b></p>   | <p><b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz<br/>Nennspannung</b></p>  |
| <p>Geeignet für dimmbare LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator</p>  |  |   |
| <p>Arbeitsprinzip: Phasenabschnitt<br/>         Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter<br/>         Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)<br/>         Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)<br/>         Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter<br/>         Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch</p> |  |     |
| <p><b>Schalterprogramm-Adapter</b><br/>         Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.</p>    | <p><b>LED Leuchtmittel-Empfehlung</b><br/>         Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind.<br/>         Einsehbar über QR Code oder unter <a href="http://www.ehmann-gmbh.de">www.ehmann-gmbh.de</a></p>  | <p><b>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen</b><br/>         Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im oberen Dimmbereich versucht werden die Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampe zu optimieren.</p> <p><b>Max</b></p>  |
| <p>Art.-Nr. 4600x0300      EAN 401209600300 7      VPE 10</p>  |  | <p>71 x 71 x 33 mm<br/>         Abmessung (L x B x H)</p>   |

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05/2017

### Ansprechpartner:



EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main  
 Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de) • [www.emz-stickler.de](http://www.emz-stickler.de)

Der Partner für Ihren Erfolg