LED Schnurdimmer T21.07

Art-Nr.: 104282 (schwarz) | 104283 (weiß)

Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Trafo

Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Kurzschluss-/Überlastschutz durch Feinsicherung

Schutzleiteranschluss möglich

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - LED Leuchtmittel-Empfehlung

Ansprechpartner:

ELEKTRO MARKETING ZENTRALE
Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de • www.emz-stickler.de

LED Schnurdimmer T21.07

Technische Daten

7 – 110 W/VA **Leistung**	**3 – 35 W** **LED Leistung**	**230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz** **Nennspannung**
Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Trafo		
Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Ein /Aus über Schiebe-Schalter;Dimmen über Stellwalze Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Überlast-/Kurzschlussschutz: Feinsicherung M1AH / 250 V Maximaler Leitungs-Ø: 6,5 mm Abschaltung: Vollständige Abschaltung Schaltzyklen: > 25.000 Anschluss: Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm² (flexibel) Betriebsart: S1 Schutzklasse: 2 Schutzart: IP20 Verschmutzungsgrad: 1		
Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Schaltverhalten der Lampen zu optimieren. **Min**	**LED Leuchtmittel-Empfehlung** Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de	
Art.-Nr. 2100x0700(i) (transparent) EAN 401209600468 4 VPE 10 Art.-Nr. 2120x0700(i) (schwarz) EAN 401209600316 8 VPE 10 Art.-Nr. 2160x0700(i) (weiß) EAN 401209600387 8 VPE 10		105 x 45 x 25 mm Abmessung (L x B x H)

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01/2017

Ansprechpartner:

ELEKTRO MARKETING ZENTRALE
Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de • www.emz-stickler.de